

JiWa Batteriskåp Litium-/ Litiumjonbatterier

Säkerhetsskåp för lagring och laddning av litiumbatterier för att ge minskad risk för, brand och explosion.

- Brandklassat 90 minuter, Brandtestat EN 14470-1 och EN 1363-1.
- Brandsläckare FirePro.
- Sensor, larm och FPC2 Controller.
- Kontrollbox.
- Ljud och ljus larm.
- Möjlighet att koppla till byggnadens övriga larm.


I litiumbatterier kan en termisk rusning uppstå, giftig gas bildas och en brand är mycket svårsläckt. En explosion kan inträffa. För att släcka med vatten krävs mycket stora mängder och vatten förvärrar initialt branden.



Grenuttag (9 st)



Perforerade hyllor (100 kg)



dsignal larm



Rökdetektor



Kontrollbox



FirePro brandsläckare (EX100LI) för:

1. Fast material
2. Brand i vätskor
3. Gasbränder

Samt elmaterial och litium-/litiumjonbatterier, stoppar ej den termiska rusningen men släcker i 30 minuter. Den termiska rusningen öpphör då energin är slut.

Storlekar m.m. se nästa sida



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: info@jiwa.se
www.jiwa.se

221102




- Ventilationsstos i taket Ø100mm.
 - Brandventiler, sväller igen vid brand.
 - Självstängande dörrar.
 - Singalering via standard symboler.
 - Fixeringspunkt för jordning.
 - Hyllorna klarar 100 kg jämn belastning.
- Brandmotstånd 90 minuter, enligt EN14470-1 och EN1363-1.

SKÅP STORLEKAR (Exkl. utrustning)

- 793 + LI Yttermått: H1080 x B1137 x D618 mm
Innemått: H820 x B1000 x D410 mm
- 794 + LI Yttermått: H1950 x B635 x D618 mm
Innemått: H1620 x B490 x D410 mm
- 795 + LI Yttermått: H1950 x B1137 x D618 mm
Innemått: H1620 x B1000 x D410mm
- 798 + LI Yttermått: H1080 x B635 x D618 mm
Innemått: H820 x B490 x D410 mm

UTRUSTNING TILL SKÅP

- E 48 LI Perforerad hylla till skåp Bredd: 490mm.
- E 35 LI Perforerad hylla till skåp Bredd: 1000mm.
- PRISEELI Grenuttag 9 st.
- PACABLI Kabelgenomgång med brandskyddad kabel.
- EX100 LI FirePro-brandsläckare.
- VIG100 Säkerhetskit som innehåller kontrollbox, larm med ljudsignal, rökdetektor, kabelgenomgång och FirePro-brandsläckare.



UTRUSTADE SKÅP



H: 1950 B: 1137 D: 618 mm.
Dubbeldörr

795 + LIA4 Utrustade med:
FirePro-brandsläckare.
4 st perforerade hyllor.

795 + LIX4 Utrustade med:
Kontrollbox.
Larm med ljudsignal.
Rökdetektor.
FirePro-brandsläckare.
4 st perforerade hyllor.

H: 1950 B: 635 D: 618 mm.
Enkeldörr

794 + LIA4 Utrustade med:
FirePro-brandsläckare.
4 st perforerade hyllor.

794 + LIX4 Utrustade med:
Kontrollbox.
Larm med ljudsignal.
Rökdetektor.
FirePro-brandsläckare.
4 st perforerade hyllor.

För att dra in el i skåpen för uppladdning krävs kabelgenomgång PACABLI. Väljer man ett LIX-4 skåp behövs ej PACABLI om grenuttag beställs med skåpet. Då dras elen in genom samma genomföring som larmet.



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: info@jiwa.se
www.jiwa.se